

FUNCTIECODES DIGITALE TELEFOONCENTRALES

Intern bellen

1. Neem de hoorn op en wacht op kiestoon
2. Kies de laatste vier cijfers van het interne nummer (gratis)

Naar buiten bellen

1. Neem de hoorn op en wacht op kiestoon
2. Kies het netlijn-toegangsnummer 0.
3. Wacht op kiestoon van de wijkcentrale.
4. Kies het gewenste telefoonnummer

Doorverbinden

1. U bent verbonden met een netlijn.
2. Maak hookflash (verbreek kort het haakcontact).
3. Wacht op kiestoon.
4. Kies het gewenste toestelnummer.
5. Indien u de bezettoon hoort, maak weer hookflash; u bent nu weer verbonden met de netlijn.
6. Indien u de oproeptoon hoort wacht dan tot het toestel beantwoord wordt, kondig het gesprek aan en leg neer (of leg direct neer).

conferentie

1. U bent verbonden met het toestel.
2. Maak hookflash.
3. Kies het interne nummer van de derde partij.
4. Na overleg maakt de derde partij een hookflash en kiest de conferentiecode **4.
5. U voert nu een 3-wegs gesprek
6. Herhaal punt 2 t/m 4 tot maximaal een vijfwegs conferentie

Wake-up (wekker functie)

1. Instellen
 1. Neem de hoorn op en wacht op kiestoon.
 2. Kies de wake-up instelcode *26 .
 3. Kies de tijd (4 cijfers: uur, uur, min., min.)
 4. Wacht op de confirmatietoon
 5. De telefoon zal elke dag op de gekozen tijd gaan rinkelen.
2. Opheffen
 1. Neem de hoorn op en wacht op kiestoon
 2. Kies de wake-up ophefcode #26.
 3. Wacht op confirmatietoon.

¹ voor 't Leidsche Veem, De Schans, Puntegale en Bredestraat

Follow-me (doorschakelen)

1. Instellen
 1. Neem de hoorn op en wacht op kiestoon.
 2. Kies de follow-me instelcode *21
 3. Kies het gewenste toestelnummer waarheen de gesprekken moeten worden doorverbonden.
 4. Wacht op confirmatietoon en leg neer
2. Opheffen
 1. Neem de hoorn op en wacht op kiestoon.
 2. Kies de follow-me ophefcode #21.
 3. Wacht op confirmatietoon en leg neer.

Testen eigen toestel.

1. Neem de hoorn op en wacht op kiestoon.
2. Kiest de testcode ###1 en leg neer.
3. Als uw toestel goed is, gaat het aaneengesloten rinkelen.
4. Ter opheffing neem hoorn op.

Intercom/ openen toegangsdeur¹

1. de telefoon gaat over als iemand bij u aanbelt.
2. Na een aankondiging kunt u spreken met degene die voor de deur staat.
3. Om de toegangsdeur te openen drukt u tweemaal op #.
4. De deuropener ontsluit.
5. Hierna kunt u opleggen.

Tijdens een gesprek

1. Indien u in gesprek bent, krijgt u een pieptoon te horen.
2. U kunt dan een wisselgesprek aangaan met de bezoeker door een hookflash te geven en vervolgens *1 te toetsen.
3. Volg de procedure zoals bovenstaand beschreven.
4. Na het verbreken van de verbinding wordt u door de centrale teruggebeld en kunt u het eerste gesprek voortzetten.